

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CEI - 021

Tipo di dispositivo a cui si riferisce la dichiarazione									
Costruttore	FOXESS CO., LTD. No.939,Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China								
Tipo di apparecchiatura	DISPOSITIVI DI INTERFACCIA		PROTEZIONI DI INTERFACCIA		DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA			DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE	
	X		X		X				
Modello	H3-Pro-10.0	H3-Pro-12.0	H3-Pro-15.0	H3-Pro-20.0	H3-Pro-22.0	H3-Pro-24.9	H3-Pro-25.0	H3-Pro-29.9	H3-Pro-30.0
Potenza nominale	10.0kw	12kw	15kw	20kw	22kw	24.9kw	25kw	29.9kw	30kw
Corrente corto-circuito (Icc [A])	16.7	20	25.0	33.3	36.7	37.7	41.7	45.4	50
Potenza di CC complessiva (kW)	7500/	7500/	7500/	10000/	11100/	12500/	12500/	15000/	15000/
	7500/	7500/	7500/	10000/	11100/	12500/	12500/	15000/	15000/
	7500	7500	7500	10000	11100	12500	12500	15000	15000
Versione firmware	Master V1.05, Slave V1.01								
Numero di fasi	trifase / Frequenza 50 Hz / Tensione 230 V / 400 V								
Bidirezionalita'	Bidirezionale								
Nota	Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale. Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.								
Sistemi di accumulo compatibili	ECS2800&2900; ECS4100&4300H; EQ4800; EP5&11								

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

Numero di certificato e norme:

Certificato U25-0809
CEI 021:2022-03; CEI 021 V1:2022-11;
CEI 021 V2:2024-01

Rif. Ente certificatore: **Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH**

Caratteristiche tecniche del dispositivo d'interfaccia (DDI) integrato nell'inverter

Marca	Hongfa
Modello	HF176F/12-HTF
Tipo	Rele'
Numero	12
Interblocchi di funzionamento	No

Dichiara inoltre che il suddetto inverter e' certificato con il sistema di accumulo FOXESS EP in base ai seguenti parametri:

FOXESS EP	H3-Pro-10.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5.1186	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

FOXESS EP	H3-Pro-10.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS EP	H3-Pro-10.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS EP	H3-Pro-10.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS EP	H3-Pro-10.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS EP	H3-Pro-12.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5. 1 1 2 1 0. 5. 0. 8 3 5 7 6 4 2	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

Psn(Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
FOXESS EP	H3-Pro-12.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS EP	H3-Pro-12.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS EP	H3-Pro-12.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS EP	H3-Pro-12.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS EP	H3-Pro-15.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5. 1 1 2 1 0. 5. 0. 8 3 5 7 6 4 2	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

FOXESS EP	H3-Pro-15.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	11.5	11.5	11.5	11.5
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	11.5	11.5	11.5	11.5
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	11.5	11.5	11.5	11.5

Psn(Potenza di scarica nominale) [kW]	11.5	11.5	11.5	11.5
FOXESS EP	H3-Pro-15.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS EP	H3-Pro-15.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS EP	H3-Pro-15.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS EP	H3-Pro-20.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5. 1 1 2 1 0. 5. 0. 8 3 5 7 6 4 2	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

Psn(Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
FOXESS EP	H3-Pro-20.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-20.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-20.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-20.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-22.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5.1186	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

FOXESS EP	H3-Pro-22.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20

Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-22.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-22.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-22.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-24.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5. 1 1 2 1 0. 5. 0. 8 3 5 7 6 4 2	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
FOXESS EP	H3-Pro-24.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-24.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97

Pcmax (Potenza di caricamassima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-24.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di caricamassima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-24.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30

Pcmax (Potenza di caricamassima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-25.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5. 1 1 2 1 0. 5. 0. 8 3 5 7 6 4 2	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

FOXESS EP	H3-Pro-25.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-25.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-25.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-25.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-29.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5. 1 1 2 1 0. 5. 0. 8 3 5 7 6 4 2	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

Psn(Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
FOXESS EP	H3-Pro-29.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psn(Potenza di scarica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-29.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-29.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-29.9			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-30.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	5.1186 10.36 8357 642	10.36	15.54	20.72
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	4.66	9.32	13.98	18.64
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	5.06	9.6	9.6	9.6

FOXESS EP	H3-Pro-30.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*1	EP5*1	EP5*1	EP5*1
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	10.36	15.54	20.72	25.90
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	9.32	13.98	18.64	23.31
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20

Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	11.5	17.26	19.20	19.20
FOXESS EP	H3-Pro-30.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*2	EP5*2	EP5*2	EP5*2
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	15.54	20.72	25.90	31.08
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	13.98	18.64	23.31	27.97
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-30.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*3	EP5*3	EP5*3	EP5*3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.72	25.90	31.08	36.26
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.64	23.31	27.97	32.63
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

FOXESS EP	H3-Pro-30.0			
Batteria 1	EP5*1	EP5*2	EP5*3	EP5*4
Batteria 2	EP5*4	EP5*4	EP5*4	EP5*4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato			
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.90	31.08	36.26	41.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.31	27.97	32.63	37.30
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	19.20	19.20	19.20	19.20

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni


CEI 021:2022-03; CEI 021 V1:2022-11; CEI 021 V2:2024-01

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazione mendaci, il sottoscritto Sun yiqi, numero di passaporto EJ5635461, in Direttore Marketing per FOXESS CO., LTD. Codice Fiscale: 91330300MA2H942RXG. Indirizzo: Room A203, Building C, No.205 Binhai Six Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

DICHIARA

Che l'inverter di produzione propria indicato al punto "Tipo di dispositivo a cui si riferisce la dichiarazione" è conforme alle prescrizioni incluse nelle Norme **CEI 021:2022-03; CEI 021 V1:2022-11; CEI 021 V2:2024-01**

Firma del dichiarante



Data

2025/09/10

NOTA INFORMATIVA NEL SENSO DELL'ART. 13 Del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono forniti per le disposizioni di legge in vigore al solo scopo del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e possono essere utilizzati solo per tale oggetto.



**BUREAU
VERITAS**

Certificato di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**Nome organismo
certificatore**

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Accreditamento a DAkkS, D-ZE-12024-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065

Oggetto

CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2:2024-01

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato A: Caratteristiche e prove per il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), Allegato B: Prove sui generatori connessi alla rete tramite convertitori statici, Allegato Bbis: Prove sui sistemi di accumulo

Tipologia di apparato cui si riferisce la dichiarazione

Dispositivo di interfaccia	Protezione di interfaccia	Dispositivo di conversione statica	Dispositivo di generazione rotante
X	X	X	

Costruttore

FOXESS CO., LTD
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area
Longwan District, Wenzhou, Zhejiang
China

Energia primaria utilizzata	Solare e Accumulo		
Tipo apparecchiatura	Inverter di stoccaggio		
Modello del generatore	H3-Pro-10.0 AC3-Pro-10.0***	H3-Pro-12.0 AC3-Pro-12.0**	H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0***
Potenza nominale [kW]	10,0	12,0	15,0
Modello del generatore	H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0***	H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0***	H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9***
Potenza nominale [kW]	20,0	22,0	24,9
Modello del generatore	H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0***	H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9***	H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0***
Potenza nominale [kW]	25,0	29,9	30,0

*** Serie AC3-Pro senza porta di ingresso FV

Versione firmware

Master: V1.05, Slave: V1.01

Numero di fasi

Trifase / Frequenza 50Hz / Tensione 230 V / 400V

Nota il generatore:

Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.

Gli inverter "FOXESS CO., LTD" hanno un limite di potenza apparente massima. Nel caso in cui un impianto debba poter raggiungere in ogni condizione di lavoro un determinato fattore di potenza, è necessario settare la potenza attiva massima in modo tale, da poter raggiungere in ogni momento il cos φ voluto.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-04, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Esaminato il certificato ISO 9001 del costruttore n°201838, emesso dal DCI Certification Ltd. Esaminati i fascicoli prove n°230612BWA117-EG-IT-003-R1, 230612BWA117-EG-IT-005-R1, HC2410170214GC01 e LS2A25031301EGIT01 emessi dal laboratorio Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd., con accreditamento riconosciuto da A2LA (n. 5200.02). Esaminata la dichiarazione di conformità CE del costruttore con i relativi rapporti di prova n° WPHE232672 emesso dal laboratorio SZZJ con accreditamento riconosciuto da CNAS (n. L0267). Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21: 2022-03, V1: 2022-11, V2: 2024-01, Allegato A, Allegato B e Allegato Bbis.

Numero del rapporto: 230612BWA117-EG-IT-003-R1

Programma di certificazione: NSOP-0032-DEU-ZE-V10

230612BWA117-EG-IT-005-R1

HC2410170214GC01

LS2A25031301EGIT01

Numero di certificato: U25-0809

Data di emissione: 2025-08-29

Organismo di certificazione

Accreditamento



Loritz

Georg LORITZ
Lab Supervisor Energy Systems



Accredited certification body by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) according to ISO/IEC 17065. The accreditation is valid only for the scope listed in the annex of the accreditation certificate D-ZE-12024-01-00. The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) is signatory of the multilateral arrangements of EA, ILAC and IAF for mutual recognition.

Without the written consent of Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH excerpts of this certificate of conformity shall not be reproduced.



BUREAU
VERITAS

Annex certificate of conformity No. U25-0809

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, 230612BWA117-EG-IT-005-R1, HC2410170214GC01 and LS2A25031301EGIT01 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2: 2024-01		
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato B: Prove su generatori connessi alla rete tramite convertitori statici, Allegato Bbis: Prove sui sistemi di accumulo		
Costruttore de Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)	FOXESS CO., LTD No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District Wenzhou, Zhejiang China	
Assegnato al tipo di unità di generazione	H3-Pro-10.0, H3-Pro-12.0, H3-Pro-15.0, H3-Pro-20.0, H3-Pro-22.0, H3-Pro-24.9, H3-Pro-25.0, H3-Pro-29.9, H3-Pro-30.0; AC3-Pro-10.0, AC3-Pro-12.0, AC3-Pro-15.0, AC3-Pro-20.0, AC3-Pro-22.0, AC3-Pro-24.9, AC3-Pro-25.0, AC3-Pro-29.9, AC3-Pro-30.0	
Tipo	Integrata	
Regolazioni del sistema di protezione di interfaccia (Impostazione di base)		
Protezione	Soglia di intervento	Tempo di intervento (tempo intercorrente tra l'istante di inizio della condizione anomala rilevata dalla protezione e l'emissione del comando di scatto)
Massima tensione (59.S1, misura a media mobile su 10 min, in accordo a CEI EN 61000-4-30)	1,10 V _n	Variabile in funzione del valore iniziale e finale di tensione, al massimo 603 s.
Massima tensione (59.S2)	1,15 V _n	0,2 s
Minima tensione (27.S1)	0,85 V _n	1,5 s
Minima tensione (27.S2) *	0,15 V _n	0,2 s
Massima frequenza (81>.S1)** <input type="checkbox"/>	50,2 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S1)** <input type="checkbox"/>	49,8 Hz	0,1 s
Massima frequenza (81>.S2) <input type="checkbox"/>	51,5 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S2) <input type="checkbox"/>	47,5 Hz	0,1 s
Nota:		
* Il valore indicato per il tempo di intervento deve essere adottato quando la potenza complessiva è superiore a 11,08 kW, mentre per potenze inferiori, può essere facoltativamente utilizzato un tempo di intervento senza ritardo intenzionale. Nel caso di generatori sincroni, il valore può essere innalzato a 0,7 V _n e t = 0,150 s		
** Soglia abilitata solo con segnale esterno al valore alto e con comando locale alto.		
<input type="checkbox"/> Per valori di tensione al di sotto di 0,2 V _n , la protezione di massima/minima frequenza si deve inibire.		



BUREAU
VERITAS

Annex certificate of conformity No. U25-0809

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, 230612BWA117-EG-IT-005-R1, HC2410170214GC01 and LS2A25031301EGIT01 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2: 2024-01				
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato B: Prove su generatori connessi alla rete tramite convertitori statici, Allegato Bbis: Prove sui sistemi di accumulo				
Costruttore del convertitore statico	FOXESS CO., LTD No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District Wenzhou, Zhejiang China			
Tipo apparecchiatura	Inverter Fotovoltaici e Accumulo			
Modello del convertitore statico	H3-Pro-10.0 AC3-Pro-10.0***	H3-Pro-12.0 AC3-Pro-12.0***	H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0***	H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0***
Ingresso (FV CC)				
Range di tensione MPP [V]	150-850	150-850	150-850	150-850
Tensione di ingresso max. [V]	1000	1000	1000	1000
Corrente d'ingresso max. utilizzabile per inseguitore MPP [A]	16*3	16*3	32*3	32*3
Ingresso CC batteria				
Range di tensione CC [V]	150-800	150-800	150-800	150-800
Corrente CC max per ingresso CC [A]	50	50	50+50	50+50
Collegamento (CA)				
Tensione nominale CA [V]	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz
Corrente d'uscita max. [A]	16,7	20,0	25,0	33,3
Potenza nominale convertitore (P _{NINV}) [W]	10000	12000	15000	20000
Potenza apparente nominale convertitore [VA]	11000	13200	16500	22000
In modalità On-grid batteria				
P _{sn} (potenza di scarica nom.) [W]	10000	12000	15000	20000
P _{cn} (potenza di carica nom.) [W]	10000	12000	15000	20000
P _{smax} (potenza di scarica max.) [W]	10000	12000	15000	20000
P _{cmax} (potenza di carica max.) [W]	10000	12000	15000	20000
Tipologia	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale



BUREAU
VERITAS

Annex certificate of conformity No. U25-0809

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, 230612BWA117-EG-IT-005-R1, HC2410170214GC01 and LS2A25031301EGIT01 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

Modello del convertitore statico	H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0***	H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9***	H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0***	H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9***
Ingresso (FV CC)				
Range di tensione MPP [V]	150-850	150-850	150-850	150-850
Tensione di ingresso max. [V]	1000	1000	1000	1000
Corrente d'ingresso max. utilizzabile per inseguitore MPP [A]	32*3	32*3	32*3	32*3
Ingresso CC batteria				
Range di tensione CC [V]	150-800	150-800	150-800	150-800
Corrente CC max per ingresso CC [A]	50+50	50+50	50+50	50+50
Collegamento (CA)				
Tensione nominale CA [V]	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz
Corrente d'uscita max. [A]	36,7	37,7	41,7	45,4
Potenza nominale convertitore (P _{NINV}) [W]	22000	24900	25000	29900
Potenza apparente nominale convertitore [VA]	24200	24900	27500	29900
In modalità On-grid batteria				
P _{sn} (potenza di scarica nom.) [W]	22000	24900	25000	29900
P _{cn} (potenza di carica nom.) [W]	22000	24900	25000	29900
P _{smax} (potenza di scarica max.) [W]	22000	24900	25000	29900
P _{cmax} (potenza di carica max.) [W]	22000	24900	25000	29900
Tipologia	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale



Annex certificate of conformity No. U25-0809

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, 230612BWA117-EG-IT-005-R1, HC2410170214GC01 and LS2A25031301EGIT01 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

Modello del convertitore statico	H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0***	--	--	--
Ingresso (FV CC)				
Range di tensione MPP [V]	150-850	--	--	--
Tensione di ingresso max. [V]	1000	--	--	--
Corrente d'ingresso max. utilizzabile per inseguitore MPP [A]	32*3	--	--	--
Ingresso CC batteria				
Range di tensione CC [V]	150-800	--	--	--
Corrente CC max per ingresso CC [A]	50+50	--	--	--
Collegamento (CA)				
Tensione nominale CA [V]	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	--	--	--
Corrente d'uscita max. [A]	50,0	--	--	--
Potenza nominale convertitore (P _{NINV}) [W]	30000	--	--	--
Potenza apparente nominale convertitore [VA]	33000	--	--	--
In modalità On-grid batteria				
P _{sn} (potenza di scarica nom.) [W]	30000	--	--	--
P _{cn} (potenza di carica nom.) [W]	30000	--	--	--
P _{smax} (potenza di scarica max.) [W]	30000	--	--	--
P _{cmax} (potenza di carica max.) [W]	30000	--	--	--
Tipologia	Bidirezionale	--	--	--



Annex certificate of conformity No. U25-0809

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, 230612BWA117-EG-IT-005-R1, HC2410170214GC01 and LS2A25031301EGIT01 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

Batterie utilizzabili con i convertitori statici sopra riportati				
Marca	FOXESS CO., LTD	FOXESS CO., LTD	FOXESS CO., LTD	--
Tecnologia	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	--
Modelli	EP11	EK11	EP5	--
CUS modulo (kWh)	9,324 (10,36KWh, 90%DOD)	9,324 (10,36KWh, 90%DOD)	4,662 (5,18KWh, 90%DOD)	--
Versione firmware BMS	V1.0	V1.0	V1.0	--
N. moduli	1 ~ 8	1 ~ 8	1 ~ 8	--
Nota:				
Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali.				



FOXESS CO., LTD

Add: No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

✉ E-mail: info@fox-ess.com 🌐 Web: www.fox-ess.com ☎ Tel: 0510-68092998