

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CEI - 021

Tipo di dispositivo a cui si riferisce la dichiarazione									
Costruttore	FOXESS CO., LTD. No.939,Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China								
Tipo di apparecchiatura	DISPOSITIVO DI INTERFACCIA		PROTEZIONE DI INTERFACCIA		DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA			DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE	
	X		X		X				
Modello	H3-Pro-10.0	H3-Pro-12.0	H3-Pro-15.0	H3-Pro-20.0	H3-Pro-22.0	H3-Pro-24.9	H3-Pro-25.0	H3-Pro-29.9	H3-Pro-30.0
Potenza nominale	10.0kw	12kw	15kw	20kw	22kw	24.9kw	25kw	29.9kw	30kw
Corrente corto-circuito (Icc [A])	16.7	20	25.0	33.3	36.7	37.7	41.7	45.4	50
Potenza di CC complessiva (kW)	7500/	7500/	7500/	10000/	11100/	12500/	12500/	15000/	15000/
	7500/	7500/	7500/	10000/	11100/	12500/	12500/	15000/	15000/
	7500	7500	7500	10000	11100	12500	12500	15000	15000
Versione firmware	Master V1.05, Slave V1.01								
Numero di fasi	trifase / Frequenza 50 Hz / Tensione 230 V / 400 V								
Bidirezional	Bidirezionale								
Nota	Il dispositivo è in grado di limitare la I _{dc} allo 0,5% della corrente nominale. Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.								
Sistemi di accumulo compatibili	ECS2900;ECS4300H; EQ4800;EP11.								

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

Norme e Numero di certificato: CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2: 2024-1 U25-0099

Rif. Ente certificatore: **Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH**

Dichiara inoltre che i suddetti inverter sono certificati con i sistemi di accumulo FOXESS HS Series in base ai seguenti parametri:

FOXESS HS Series	H3-Pro-10.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-10.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
----------------------------------------	------	------	------	------	------

FOXESS HS Series	H3-Pro-10.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-10.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-10.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.92	28.8	31.68	34.56	37.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.328	25.92	28.512	31.104	33.969
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-10.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-12.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	12.0	12.0	12.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-12.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-12.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-12.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-12.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.92	28.8	31.68	34.56	37.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.328	25.92	28.512	31.104	33.969
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-12.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-15.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	15.0	15.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	15.0	15.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-15.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-15.0
------------------	-------------

Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-15.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-15.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.92	28.8	31.68	34.56	37.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.328	25.92	28.512	31.104	33.969
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-15.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-20.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-20.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	17.28	20.0	20.0	20.0	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	17.28	20.0	20.0	20.0	20.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	17.28	20.0	20.0	20.0	20.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	17.28	20.0	20.0	20.0	20.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-20.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-20.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-20.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	37.32	41.47	45.62	49.76	53.91
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	33.60	37.32	41.06	44.79	48.52
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-20.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-22.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16

FOXESS HS Series	H3-Pro-22.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	17.28	20.16	22.0	22.0	22.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	17.28	20.16	22.0	22.0	22.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	17.28	20.16	22.0	22.0	22.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	17.28	20.16	22.0	22.0	22.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-22.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.16	22.0	22.0	22.0	22.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.16	22.0	22.0	22.0	22.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.16	22.0	22.0	22.0	22.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.16	22.0	22.0	22.0	22.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-22.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-22.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.92	28.8	31.68	34.56	37.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.328	25.92	28.512	31.104	33.969
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-22.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-24.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16

FOXESS HS Series	H3-Pro-24.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	24.9	24.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	24.9	24.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	24.9	24.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	24.9	24.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-24.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.16	23.04	24.9	24.9	24.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.16	23.04	24.9	24.9	24.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.16	23.04	24.9	24.9	24.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.16	23.04	24.9	24.9	24.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-24.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	23.04	24.9	24.9	24.9	24.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	23.04	24.9	24.9	24.9	24.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	23.04	24.9	24.9	24.9	24.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	23.04	24.9	24.9	24.9	24.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-24.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	37.32	41.47	45.62	49.76	53.91
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	33.60	37.32	41.06	44.79	48.52
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-24.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-25.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16

FOXESS HS Series	H3-Pro-25.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.0	25.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.0	25.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.0	25.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.0	25.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-25.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.16	23.04	25.0	25.0	25.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.16	23.04	25.0	25.0	25.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.16	23.04	25.0	25.0	25.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.16	23.04	25.0	25.0	25.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-25.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	23.04	25.0	25.0	25.0	25.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	23.04	25.0	25.0	25.0	25.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	23.04	25.0	25.0	25.0	25.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	23.04	25.0	25.0	25.0	25.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-25.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.92	28.8	31.68	34.56	37.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.328	25.92	28.512	31.104	33.969
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-25.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-29.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16

FOXESS HS Series	H3-Pro-29.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8

FOXESS HS Series	H3-Pro-29.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	29.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	29.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	29.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	29.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-29.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	23.04	25.92	28.8	29.9	29.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	23.04	25.92	28.8	29.9	29.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	23.04	25.92	28.8	29.9	29.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	23.04	25.92	28.8	29.9	29.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-29.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.92	28.8	31.68	34.56	37.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.328	25.92	28.512	31.104	33.969
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	25.92	28.8	29.9	29.9	29.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	25.92	28.8	29.9	29.9	29.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	25.92	28.8	29.9	29.9	29.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	25.92	28.8	29.9	29.9	29.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-29.9				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	28.8	29.9	29.9	29.9	29.9
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	28.8	29.9	29.9	29.9	29.9
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	28.8	29.9	29.9	29.9	29.9
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	28.8	29.9	29.9	29.9	29.9

FOXESS HS Series	H3-Pro-30.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	No	No	No	No	No
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	7.776	10.368	12.96	15.552	18.144
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	8.64	11.52	14.4	17.28	20.16

FOXESS HS Series	H3-Pro-30.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3	ECS2900-H3
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	15.552	18.144	20.736	23.328	25.92
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	17.28	20.16	23.04	25.92	28.8

FOXESS HS Series	H3-Pro-30.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4	ECS2900-H4
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	20.16	23.04	25.92	28.8	31.68
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	18.144	20.736	23.328	25.92	28.512
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	30.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	30.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	30.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	20.16	23.04	25.92	28.8	30.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-30.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5	ECS2900-H5
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	23.04	25.92	28.8	31.68	34.56
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	20.736	23.328	25.92	28.512	31.104
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	23.04	25.92	28.8	30.0	30.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	23.04	25.92	28.8	30.0	30.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	23.04	25.92	28.8	30.0	30.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	23.04	25.92	28.8	30.0	30.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-30.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6	ECS2900-H6
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	25.92	28.8	31.68	34.56	37.44
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	23.328	25.92	28.512	31.104	33.969
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	25.92	28.8	30.0	30.0	30.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	25.92	28.8	30.0	30.0	30.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	25.92	28.8	30.0	30.0	30.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	25.92	28.8	30.0	30.0	30.0

FOXESS HS Series	H3-Pro-30.0				
Batteria 1	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7
Batteria 2	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7	ECS2900-H7
Tecnologia	Litio-Ferro-Fosfato				
Capacità nominale della batteria [kWh]	28.8	31.68	34.56	37.44	40.32
CUS Capacità Utile del Sistema [kWh]	25.92	28.512	31.104	33.969	36.288
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	28.8	30.0	30.0	30.0	30.0
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	28.8	30.0	30.0	30.0	30.0
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	28.8	30.0	30.0	30.0	30.0
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	28.8	30.0	30.0	30.0	30.0

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni

CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2: 2024 - 01

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazione mendaci, il sottoscritto Sun yiqi, numero di passaporto EJ5635461, in Direttore Marketing per FOXESS CO., LTD. Codice Fiscale: 91330300MA2H942RXG. Indirizzo: Room A203, Building C, No.205 Binhai Six Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

DICHIARA

Che l'inverter di produzione propria indicato al punto "Tipo di dispositivo a cui si riferisce la dichiarazione" è conforme alle prescrizioni incluse nelle Norme CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2: 2024 - 01

Firma del dichiarante



Data

2025/03/02

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 Del D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono forniti per le disposizioni di legge in vigore al solo scopo del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e possono essere utilizzati solo per tale oggetto.



**BUREAU
VERITAS**

Certificato di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

Nome organismo certificatore Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Accreditamento a DAkkS, D-ZE-12024-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065

Oggetto CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2:2024-01
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato A: Caratteristiche e prove per il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), Allegato B: Prove su generatori connessi alla rete tramite convertitori statici, Allegato Bbis: Prove sui sistemi di accumulo

Tipologia di apparato cui si riferisce la dichiarazione

Dispositivo di interfaccia	Protezione di interfaccia	Dispositivo di conversione statica	Dispositivo di generazione rotante
X	X	X	

Costruttore FOXESS CO., LTD
No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area
Longwan District, Wenzhou, Zhejiang
China

Energia primaria utilizzata	Solare e Accumulo		
Tipo apparecchiatura	Inverter di stoccaggio		
Modello del generatore	H3-Pro-10.0 AC3-Pro-10.0***	H3-Pro-12.0 AC3-Pro-12.0**	H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0***
Potenza nominale [kW]	10,0	12,0	15,0
Modello del generatore	H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0***	H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0***	H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9***
Potenza nominale [kW]	20,0	22,0	24,9
Modello del generatore	H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0***	H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9***	H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0***
Potenza nominale [kW]	25,0	29,9	30,0

*** Serie AC3-Pro senza porta di ingresso FV

Versione firmware Master: V1.05, Slave: V1.01
Numero di fasi Trifase / Frequenza 50Hz / Tensione 230 V / 400V

Nota il generatore:
Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.
Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.

Gli inverter "FOXESS CO., LTD" hanno un limite di potenza apparente massima. Nel caso in cui un impianto debba poter raggiungere in ogni condizione di lavoro un determinato fattore di potenza, è necessario settare la potenza attiva massima in modo tale, da poter raggiungere in ogni momento il cos φ voluto.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-04, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Esaminato il certificato ISO 9001 del costruttore n°201838, emesso dal DCI Certification Ltd. Esaminati i fascicoli prove n°230612BWA117-EG-IT-003-R1, HC2410170214GC01 e 230612BWA117-EG-IT-008-R1 emessi dal laboratorio Lyns-tci Technology Guangdong Co., Ltd., con accreditamento riconosciuto da A2LA (n. 5200.02). Esaminata la dichiarazione di conformità CE del costruttore con i relativi rapporti di prova n° WPHE232672 emesso dal laboratorio SZZJ con accreditamento riconosciuto da CNAS (n. L0267). Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21: 2022-03, V1: 2022-11, V2: 2024-01, Allegato A, Allegato B e Allegato Bbis.

Numero del rapporto: 230612BWA117-EG-IT-003-R1 **Programma di certificazione:** NSOP-0032-DEU-ZE-V10
HC2410170214GC01
230612BWA117-EG-IT-008-R1

Numero di certificato: U25-0099

Data di emissione:

2025-02-06

Organismo di certificazione

Accreditamento



Accredited certification body by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) according to ISO/IEC 17065. The accreditation is valid only for the scope listed in the annex of the accreditation certificate D-ZE-12024-01-00. The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) is signatory of the multilateral arrangements of EA, ILAC and IAF for mutual recognition.

Without the written consent of Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH excerpts of this certificate of conformity shall not be reproduced.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/unsere-services/produktzertifizierung
ZERT-0058-DEU-ZE-ES-V01/TEMP-0048-DEU-ZE-ES-V01

Businesspark A96
86842 Tuerkheim

certification.deu@bureauveritas.com
Certificate number U25-0099

1/6



BUREAU
VERITAS

Annex certificate of conformity No. U25-0099

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, HC2410170214GC01 and 230612BWA117-EG-IT-008-R1 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

CEI 0-21: 2022-03 / V1: 2022-11 / V2: 2024-01		
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica, Allegato B: Prove su generatori connessi alla rete tramite convertitori statici, Allegato Bbis: Prove sui sistemi di accumulo		
Costruttore de Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI)	FOXESS CO., LTD No.939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District Wenzhou, Zhejiang China	
Assegnato al tipo di unità di generazione	H3-Pro-10.0, H3-Pro-12.0, H3-Pro-15.0, H3-Pro-20.0, H3-Pro-22.0, H3-Pro-24.9, H3-Pro-25.0, H3-Pro-29.9, H3-Pro-30.0; AC3-Pro-10.0, AC3-Pro-12.0, AC3-Pro-15.0, AC3-Pro-20.0, AC3-Pro-22.0, AC3-Pro-24.9, AC3-Pro-25.0, AC3-Pro-29.9, AC3-Pro-30.0	
Tipo	Integrata	
Regolazioni del sistema di protezione di interfaccia (Impostazione di base)		
Protezione	Soglia di intervento	Tempo di intervento (tempo intercorrente tra l'istante di inizio della condizione anomala rilevata dalla protezione e l'emissione del comando di scatto)
Massima tensione (59.S1, misura a media mobile su 10 min, in accordo a CEI EN 61000-4-30)	1,10 V _n	Variabile in funzione del valore iniziale e finale di tensione, al massimo 603 s.
Massima tensione (59.S2)	1,15 V _n	0,2 s
Minima tensione (27.S1)	0,85 V _n	1,5 s
Minima tensione (27.S2) *	0,15 V _n	0,2 s
Massima frequenza (81>.S1)** <input type="checkbox"/>	50,2 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S1)** <input type="checkbox"/>	49,8 Hz	0,1 s
Massima frequenza (81>.S2) <input type="checkbox"/>	51,5 Hz	0,1 s
Minima frequenza (81<.S2) <input type="checkbox"/>	47,5 Hz	0,1 s
Nota:		
* Il valore indicato per il tempo di intervento deve essere adottato quando la potenza complessiva è superiore a 11,08 kW, mentre per potenze inferiori, può essere facoltativamente utilizzato un tempo di intervento senza ritardo intenzionale. Nel caso di generatori sincroni, il valore può essere innalzato a 0,7 V _n e t = 0,150 s		
** Soglia abilitata solo con segnale esterno al valore alto e con comando locale alto.		
<input type="checkbox"/> Per valori di tensione al di sotto di 0,2 V _n , la protezione di massima/minima frequenza si deve inibire.		



BUREAU
VERITAS

Annex certificate of conformity No. U25-0099

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, HC2410170214GC01 and 230612BWA117-EG-IT-008-R1 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

Modello del convertitore statico	H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0***	H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9***	H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0***	H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9***
Ingresso (FV CC)				
Range di tensione MPP [V]	150-850	150-850	150-850	150-850
Tensione di ingresso max. [V]	1000	1000	1000	1000
Corrente d'ingresso max. utilizzabile per inseguitore MPP [A]	32*3	32*3	32*3	32*3
Ingresso CC batteria				
Range di tensione CC [V]	150-800	150-800	150-800	150-800
Corrente CC max per ingresso CC [A]	50+50	50+50	50+50	50+50
Collegamento (CA)				
Tensione nominale CA [V]	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz
Corrente d'uscita max. [A]	36,7	37,7	41,7	45,4
Potenza nominale convertitore (P _{NINV}) [W]	22000	24900	25000	29900
Potenza apparente nominale convertitore [VA]	24200	24900	27500	29900
In modalità On-grid batteria				
P _{sn} (potenza di scarica nom.) [W]	22000	24900	25000	29900
P _{cn} (potenza di carica nom.) [W]	22000	24900	25000	29900
P _{smax} (potenza di scarica max.) [W]	22000	24900	25000	29900
P _{cmax} (potenza di carica max.) [W]	22000	24900	25000	29900
Tipologia	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale	Bidirezionale



Annex certificate of conformity No. U25-0099

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, HC2410170214GC01 and 230612BWA117-EG-IT-008-R1 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

Modello del convertitore statico	H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0***	--	--	--
Ingresso (FV CC)				
Range di tensione MPP [V]	150-850	--	--	--
Tensione di ingresso max. [V]	1000	--	--	--
Corrente d'ingresso max. utilizzabile per inseguitore MPP [A]	32*3	--	--	--
Ingresso CC batteria				
Range di tensione CC [V]	150-800	--	--	--
Corrente CC max per ingresso CC [A]	50+50	--	--	--
Collegamento (CA)				
Tensione nominale CA [V]	3L/N/PE; 230/400Vac; 50Hz	--	--	--
Corrente d'uscita max. [A]	50,0	--	--	--
Potenza nominale convertitore (P _{NINV}) [W]	30000	--	--	--
Potenza apparente nominale convertitore [VA]	33000	--	--	--
In modalità On-grid batteria				
P _{sn} (potenza di scarica nom.) [W]	30000	--	--	--
P _{cn} (potenza di carica nom.) [W]	30000	--	--	--
P _{smax} (potenza di scarica max.) [W]	30000	--	--	--
P _{cmax} (potenza di carica max.) [W]	30000	--	--	--
Tipologia	Bidirezionale	--	--	--



BUREAU
VERITAS

Annex certificate of conformity No. U25-0099

Extract from test report 230612BWA117-EG-IT-003-R1, HC2410170214GC01 and 230612BWA117-EG-IT-008-R1 issued by a testing laboratory accredited by "A2LA" according to ISO/IEC 17025. The accreditation is only valid for the scope listed in the annex of the accreditation certificate "5200.02".

Batterie utilizzabili con i convertitori statici sopra riportati				
Marca	FOXESS	FOXESS	FOXESS	FOXESS
Tecnologia	LFP	LFP	LFP	LFP
Modelli	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6
CUS modulo (kWh)	7,776 (8,64KWh, 90%DOD)	10,368 (11,52KWh, 90%DOD)	12,960 (14,40KWh, 90%DOD)	15,552 (17,28KWh, 90%DOD)
Versione firmware BMS	BCU: V1.8 BMU: V1.6	BCU: V1.8 BMU: V1.6	BCU: V1.8 BMU: V1.6	BCU: V1.8 BMU: V1.6
N. moduli	3	4	5	6
Nota:				
Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali.				
L'inverter è dotato di due ingressi per batterie. I modelli di batteria sopra menzionati possono essere combinati liberamente e collegati a uno o entrambi gli ingressi per batterie dell'inverter, a condizione che il numero totale di moduli batteria sia compreso tra 3 e 14.				
Marca	FOXESS	--	--	--
Tecnologia	LFP	--	--	--
Modelli	ECS2900-H7	--	--	--
CUS modulo (kWh)	18,144 (20,16KWh, 90%DOD)	--	--	--
Versione firmware BMS	BCU: V1.8 BMU: V1.6	--	--	--
N. moduli	7	--	--	--